


Nº: 0148/14 Revisión: 000 Fecha: 26/03/2014


Para: Instaladores


Asunto: Toyota Corolla 2015 – Instalación alarma Pósitron

## Estimados instaladores,

Este informativo tiene como objetivo aclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Pósitron en Toyota Corolla 2015.







Columna izquierda

Conecte el cable **rojo** de la alarma (+ 12v) al **cable** azul (grueso), del conector blanco con traba gris, localizado en la central original, conforme a la foto.

Conecte el cable **negro** de la alarma **(negativo)** al tornillo de 10 mm, en la columna del lado izquierdo, conforme foto.

Conecte el cable **azul** de la alarma (**ignición**) al cable rosa del conector blanco con traba gris localizado en la central original, conforme a la foto.

Conecte el cable **verde** de la alarma **(interruptor de puerta)**, al cable blanco, del conector blanco con traba gris, localizado en la central original, conforme a la foto.

Conecte el cable **negro/verde** de la alarma **(giro izquierdo)**, al cable amarillo, del conector blanco con traba gris, localizado en la central original, conforme a la foto.

Conecte el cable **negro/verde** de la alarma **(giro derecho)**, al cable azul, del conector blanco con traba gris, localizado en la central original, conforme a la foto.

Conecte el cable **rojo/amarillo** de la alarma ("traba"), al cable azul del conector blanco de 20 vías localizado en la columna del lado izquierdo, conforme a la foto.

Conecte el cable **rojo/negro** de la alarma **("destraba")**, al cable amarillo del conector blanco de 20 vías localizado en la columna del lado izquierdo, conforme foto.

**Observación:** El perfecto funcionamiento de la alarma Keyless depende de las características funcionales del vehículo. Algunas funciones o recursos pueden no aplicar a este vehículo.

Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para verificar los puntos de conexión. PST Eletrônica S.A no se responsabiliza, bajo ninguna circunstancia, por los daños ocasionados al sistema eléctrico del vehículo, visto que ocurren constantes alteraciones en el sistema eléctrico original, inclusive en la localización y colores de los cables.

Atentamente ,PST Electronics

PST Eletrônica LTDA 1